

Growatt ShineLink-X



Datalogger di monitoraggio wireless con installazione più flessibile, adatto per applicazioni in cui il passaggio dei cavi è non desiderato o complicato.

- Semplice installazione senza cavo.
- Indirizzo IP automatico, plug and play.
- Ampia copertura sino a 120 mt di raggio.
- Supporta molteplici inverters, sino a 8.
- Memoria interna sino a 1 mese di dati memorizzabili.
- Monitoraggio e manutenzione online.

Datasheet

Codice Growatt
Codice di acquisto

ShineLink-X
SHINELINKX

Interfaccia di comunicazione

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Rf433 | SI |
| Rf433 (In campo libero) | Sino a 120 m |
| Rf433 (Con due pareti interposte) | 20 m |

Alimentazione elettrica

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Consumo | <2W standby, <5W di picco |
| Tensione di alimentazione AC | 196V-250V |
| Frequenza alimentazione AC | 50/60Hz |

Specifiche generali

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni (L/P/A) in mm | 105/85/26 |
| Peso | < 1kg |
| Opzioni di installazione | Da tavolo / montaggio a parete |
| Grado di protezione ambientale | IP30 |
| Display di stato | LED |
| Range temperatura ambiente | -25°C ~ +60°C |
| Umidità | 0-95% (senza condensa) |

Caratteristiche

| | |
|---|-----------------|
| Interfaccia utente grafica | Android/iOS APP |
| Aggiornamento firmware remoto | SI |
| Max. numero di dispositivi monitorabili | 8(RF433) |

Certificati

CE