

## AFI121T

### Amplificatori multibanda



Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 15dB e livello di uscita fino a 105dB $\mu$ V in banda UHF e bassa figura di rumore.

### Caratteristiche tecniche

- Design compatto ed elegante con connettore F.
- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo.
- **Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt.**
- Regolazioni alloggiate sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile.
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista.
- **Completamente schermato.**
- Installazione facile e veloce.
- Led verde di segnalazione accensione.

AFI121T		
Codice		223231
Numero ingressi		1
Ingressi		VHF + UHF
Frequenza VHF	MHz	47 - 230
Frequenza UHF	MHz	470 - 790
Guadagno	dB	VHF: 15; UHF: 15
Regolazione guadagno	dB	-
Figura rumore tipica	dB	VHF+UHF: 4
Numero uscite		2
Livello uscita	dB $\mu$ V	105
Connettori		F

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Classe isolamento		II
Impedenza	Ohm	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP20
Conformità		EN50083-2, EN60065
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978078806
Dimensioni imballo	mm	185 x 115 x 50
Dimensioni prodotto	mm	120 x 97 x 43
Peso lordo	Kg	0.35
Peso netto	Kg	0.35
Peso	Kg	0.36